Messung und Analyse von Ratenfluktuationen am HERA-B-Target

Diplomarbeit

vorgelegt von
Christopher Knierim

Lehrstuhl für
Experimentelle Physik V
Fachbereich Physik
Universität Dortmund

Februar 2000

A destination is often determined.
How we get there is a matter of attitude.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Welt der kleinsten Teilchen wird vom Standardmodell der Elementarteilchenphysik mit großem Erfolg beschrieben. Gerade deshalb fühlen sich die Hochenergiephysiker immer wieder aufs neue herausgefordert, seine Vorhersagekraft an den Grenzen des experimentell Möglichen zu testen.
Der Nachweis der CP-Verletzung im System der neutralen B-Mesonen ist eine der noch offenen Fragen, deren Beantwortung sich die Wissenschaft zum Ziel gesetzt hat. Zu diesem Zweck wird am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg der HERA–B–Detektor aufgebaut.
Bei HERA–B erfolgt die Produktion der B-Mesonen in Reaktionen hochenergetischer Protonen mit Draht-Targets[1]. Dazu werden die Drähte in den äußeren Bereich des HERA-Protonenstrahles bewegt.
Unbedingte Vorraussetzung für das Gelingen des HERA-B-Experimentes ist eine effektive Datennahme; dazu ist es unter anderem notwendig, die Produktionsrate der in den inelastischen Reaktionen erzeugten Hadronen möglichst konstant zu halten. Obwohl zu diesem Zweck ein leistungsfähiges Target-Kontroll- und -Steuerungssystem aufgebaut worden ist, welches erfolgreich zur Stabilisierung der Rate beiträgt, treten dennoch Ratenfluktuationen auf, welche die Datennahme-Effizienz des HERA-B-Detektors zum Teil stark reduzieren. Das Spektrum möglicher Fluktuationsquellen reicht dabei von niederfrequenten Strahllage-Oszillationen bis hin zu hochfrequenten Rauschanteilen und chaotischen Teilchenbewegungen im Protonenstrahl. Auch ist zu erwarten, daß Drahtmaterial und Drahtorientierung der verwendeten Targets sowie die Höhe der Wechselwirkungsrate einen Einfluß auf die Größe von Ratenfluktuationen haben.
Um die Ratenfluktuationen am HERA-B-Target auf ein Mindestmaß zu reduzieren, ist ein umfassendes Verständnis ihrer Ursachen nötig. Diese Arbeit hat zum Ziel, mögliche Quellen von Ratenfluktuationen zu identifizieren und den Einfluß verschiedener Parameter auf die Stärke der Fluktuationen zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurde ein Meßsystem aufgebaut, welches die Aufzeichnung von Zeitserien der HERA-B-Wechselwirkungsrate über einen weiten Bereich möglicher Meßzeiten erlaubt. Dieses System ermöglicht umfangreiche Studien von Ratenfluktuationen; wie in dieser Arbeit gezeigt wird, gibt die Analyse von Ratenbreiten und von spektralen Verteilungen der Rate in vielen Fällen deutliche Hinweise auf die Ursachen der Fluktuationen. Auch nichtlineare Ratenfluktuationen, hervorgerufen durch chaotische Bewegungen der Pro-

[1] Target, engl: Ziel

tonen in ihrem Phasenraum, werden im Rahmen dieser Arbeit, nach einer Einführung in die benötigten Analysewerkzeuge, untersucht.
Der Aufbau der Arbeit gliedert sich wie folgt:

- Kapitel 1 führt kurz in die physikalischen Ziele des HERA-B-Experimentes ein. Es folgt die Beschreibung des Detektorsystems und des HERA-B-Targets im Besonderen.

- Kapitel 2 beschreibt das Konzept der Messung von Zeitserien sowie den Aufbau der Meßelektronik und der Datennahme.

- Das dritte Kapitel widmet sich der Simulation von Wechselwirkungen auf Bunchniveau; sie werden zum Vergleich der Meßdaten mit einem wohlverstandenen System benötigt.

- Kapitel 4 widmet sich der Analyse von Ratenfluktuationen in Abhängigkeit verschiedener Parameter. Die verwendeten Analysemethoden werden zunächst vorgestellt; es folgen Untersuchungen der Ratenfluktuationen in Abhängigkeit der Meßzeit und der Wechselwirkungsrate, sowie eine Analyse unterschiedlicher Drahtorientierungen und -materialien. Ebenso werden Bodenvibrationen thematisiert.

- Im fünften Kapitel wird, nach einer Einführung in die Welt des deterministischen Chaos und seiner Analysemethoden, die Abhängigkeit der Ratenfluktuationen von nichtlinearen Effekten untersucht. Dabei wird unter anderem diskutiert, welche Anforderungen an das Meßsystem gestellt werden müssen, damit Untersuchungen nichtlinearen Verhaltens möglich sind.

- Die Arbeit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung in Kapitel 6.

Kapitel 1

Das HERA-B-Experiment und der HERA-Protonenstrahl

Im folgenden werden die Ziele des HERA-B-Experimentes kurz zusammengefaßt. Schematisch wird der Aufbau des HERA-Speicherringes und des HERA-B-Experimentes beschrieben; das Spektrometer- und Teilchenidentifikationssystem sowie die Datennahme und das Triggersystem werden kurz vorgestellt. Besondere Betonung liegt auf der Beschreibung des HERA-B-Targets, da es Gegenstand der Untersuchungen dieser Arbeit ist.

1.1 Die physikalischen Fragestellungen bei HERA-B

1.1.1 CP-Verletzung im $B^0/\overline{B^0}$-System

Im Standardmodell der Teilchenphysik werden schwache Übergänge zwischen Quarks durch die CKM-Matrix[1] [1] beschrieben. Dabei lassen sich die in schwachen Zerfällen auftretenden Quark-Zustände d', s', b' als Mischung ihrer Masseneigenzustände d, s, b verstehen:

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = \mathbf{V}_{CKM} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \mathbf{V}_{CKM} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}. \tag{1.1}$$

Die einzelnen Matrixelemente geben die Amplitude an, mit der sich ein Quark unter schwacher Wechselwirkung in ein anderes umwandelt; daß sie komplex sein können, ist eine notwendige Voraussetzung für CP-Verletzung [2].
Nach Wolfenstein [3] läßt sich die CKM-Matrix nach Ordnungen von

$$\lambda = \sin\theta_C \approx 0.22 \tag{1.2}$$

entwickeln, wobei θ_C der Cabibbo-Winkel ist; dabei werden die vier freien Parameter der Matrix - drei Rotations- und ein Phasenwinkel - in die reellen Parameter λ, A, ρ

[1]CKM-Matrix: Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-Mischungsmatrix

und η überführt:

$$\mathbf{V}_{CKM} \approx \begin{pmatrix} 1-\frac{\lambda^2}{2} & \lambda & \lambda^3 A(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1-\frac{\lambda^2}{2} & \lambda^2 A \\ \lambda^3 A(1-\rho-i\eta) & -\lambda^2 A & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.3}$$

Da die CKM-Matrix zwei Basissysteme ineinander transformiert, muß sie unitär sein; eine spezielle Unitaritätsbedingung lautet:

$$V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0. \tag{1.4}$$

Normiert man diese auf $V_{cd}V_{cb}^*$, so kann sie als Dreieck in der komplexen Ebene darge-



Abbildung 1.1: Das Unitaritätsdreieck in der komplexen Ebene; seine Winkel lassen sich durch Untersuchung der angedeuteten Zerfälle bestimmen.

stellt werden (siehe Abbildung 1.1). CP-Verletzung kann nur dann auftreten, wenn die Matrixelemente V_{td} und V_{ub} komplex werden, das heißt, $\eta \neq 0$ gilt.
Das HERA-B-Experiment soll CP-Verletzung im System der neutralen B-Mesonen nachweisen. Dazu werden Asymmetrien in $B^0/\overline{B^0}$-Zerfällen untersucht; bei HERA-B konzentriert man sich dabei hauptsächlich auf die Messung des Winkels β des Unitaritätsdreiecks. Die benötigten B-Mesonen werden bei Proton-Nukleon-Reaktionen durch starke Wechselwirkung erzeugt:

$$pN \to b\overline{b} + X \to B^0 + B^- + X',$$
$$pN \to b\overline{b} + X \to \overline{B^0} + B^+ + X'.$$

Dabei bezeichnen X und X' den hadronischen Rest der Reaktion.
Der bei HERA-B untersuchte Zerfallskanal

$$B^0(\overline{B^0}) \to J/\psi\ K_S^0 \to l^+l^- + \pi^+\pi^- \tag{1.5}$$

wird wegen seiner deutlichen Signatur auch der "Goldene Zerfall" genannt; neben zwei entgegengesetzt geladenen Leptonen aus dem Zerfall des J/ψ entstehen zwei π-Mesonen entgegengesetzter Ladung, welche aus dem K^0_S-Zerfall stammen (siehe Abbildung 1.2). Wie im $K^0/\overline{K^0}$-System mischen B^0 und $\overline{B^0}$ miteinander [4]. Während der Zerfall des



Abbildung 1.2: Der Goldene Zerfall.

$B^0(\overline{B^0})$ in den CP-Eigenzustand $J/\psi\ K^0_S$ eine reelle Übergangsamplitude besitzt, gehen in die Übergänge $B^0 \rightleftharpoons \overline{B^0}$ die komplexen CKM-Matrixelemente V_{td} bzw. V^*_{td} ein; sie führen zu einer CP-verletzenden Phase in der Übergangsamplitude.
Zur Messung der CP-Verletzung bildet man die flugzeitabhängige Asymmetrie Γ der $B^0/\overline{B^0}$-Zerfallsraten [5]:

$$A(t) = \frac{\Gamma(B^0 \to J/\psi\ K^0_S) - \Gamma(\overline{B^0} \to J/\psi\ K^0_S)}{\Gamma(B^0 \to J/\psi\ K^0_S) + \Gamma(\overline{B^0} \to J/\psi\ K^0_S)} = \sin 2\beta \sin xt. \tag{1.6}$$

Dabei ist $x = 0.723 \pm 0.032$ [18] der vom ARGUS-Experiment [4] erstmals gemessene $B^0/\overline{B^0}$-Mischungsparameter und β der Winkel im Unitaritätsdreieck.
Um bei der Rekonstruktion der Ereignisse bestimmen zu können, ob im Anfangszustand ein B^0 oder ein $\overline{B^0}$ erzeugt wurde, wird ein sogenanntes Tagging[2] durchgeführt: In der Proton-Nukleon-Reaktion wird ein $b\overline{b}$-Paar erzeugt. Während das $b(\overline{b})$-Quark ein $\overline{B^0}(B^0)$ bildet, kann das zugehörige $\overline{b}(b)$-Quark zum Beispiel in ein $B^+(B^-)$-Meson hadronisieren; über seinen Nachweis wird auf das $\overline{B^0}(B^0)$ rückgeschlossen.
Kann $\sin 2\beta \neq 0$ mit ausreichender Genauigkeit gemessen werden, so ist der Nachweis der CP-Verletzung im B-System erbracht. Das CDF-Experiment am Fermilab hat

[2] Tagging, engl: Kennzeichnung

hierzu bereits erste Ergebnisse veröffentlicht [6]; aus der Analyse von 400 B^0-Zerfällen wurde $\sin 2\beta$ eingeschränkt auf

$$\sin 2\beta = 0.79^{+0.41}_{-0.44}. \tag{1.7}$$

Dieser Wert zeigt innerhalb seiner großen Fehler Übereinstimmung mit dem nach [7] aus theoretischen Vorhersagen und experimentellen Daten abgeleiteten Wert $\sin 2\beta = 0.75 \pm 0.09$; zum Nachweis der CP-Verletzung müssen die Fehler jedoch weiter reduziert werden.
HERA-B hat sich zum Ziel gesetzt, $\sin 2\beta$ mit einer Genauigkeit von 0.1 zu messen. Dazu müssen $\mathcal{O}(1000)$ Goldene Zerfälle rekonstruiert werden. Unter Berücksichtigung des Wirkungsquerschnittes für B-Produktion, der Verzweigungsverhältnisse für den Goldenen Zerfall und der Detektoreffizienz von etwa 10% sind hierzu $\mathcal{O}(10^{15})$ Proton-Nukleon-Wechselwirkungen nötig (siehe auch Kapitel 1.4.1).

1.1.2 Weitere Ziele von HERA-B

Neben der Messung von $\sin 2\beta$ gibt es weitere Fragestellungen, die mit Hilfe des HERA-B-Experimentes untersucht werden können; dazu zählen

- die Messung der CP-Verletzung im Kanal $B^0 \rightarrow \pi^+\pi^-$ (Winkel α) und über $B_S \rightarrow K^0_S\ \rho^0$ (Winkel γ),
- das Studium von B_S-Zerfällen ($B_S \rightarrow J/\psi\ \phi$) und der $B_S/\overline{B_S}$-Mischung,
- die Untersuchung seltener B-Zerfälle sowie
- das Studium der $D^0/\overline{D^0}$-Mischung.

Für einige der genannten Untersuchungen ist es allerdings notwendig, das in Abschnitt 1.3.2 beschriebene Triggersystem auf bestimmte Signaturen hin neu auszurichten.

1.2 Der HERA-Speicherring

Der HERA-Speicherring[3], als Doppelring ausgeführt, ist zur Speicherung von Protonen mit einer Endenergie von 920 GeV und Elektronen bzw. Positronen der Energie 27.5 GeV ausgelegt. In vier Wechselwirkungszonen, jeweils im Zentrum der geraden Beschleunigungsstrecken gelegen, können Protonen und Elektronen zur Kollision gebracht werden (siehe Abbildung 1.3). Zwei Experimente machen hiervon Gebrauch; die anderen beiden nutzen nur einen Teilstrahl des Speicherringes. HERA-B verwendet den HERA-Protonenstrahl; die Protonen werden mit einem Draht-Target zur Wechselwirkung gebracht. Da der Elektronenstrahl von HERA-B nicht genutzt wird, wird im folgenden nur auf den Protonenring eingegangen.

[3] HERA: Hadron-Elektron-Ring-Anlage